




NÁVOD K OBSLUZE INTELIGENTNÍ NABÍJEČKA

P10D
PRO 2 ČLÁNKY

LiPo / LiFe / LiHV / NiMH / Pb



1. O PRODUKTU

Děkujeme, že jste si zakoupili inteligentní nabíječku P10D. Tato nabíječka je navržena pro bezpečné a efektivní nabíjení různých typů akumulátorů. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

2. PŘEHLED PRODUKTU



Displej: zobrazuje stav nabíjení, proud, napětí a další informace.

Tlačítko CH/EXIT: přepínání kanálů / návrat do předchozí nabídky.

Tlačítko DEC: snížení hodnoty.

Tlačítko INC: zvýšení hodnoty.

Tlačítko START/STOP: spuštění / zastavení nabíjení.

Výstupní konektory: pozitivní (+) a negativní (–) výstupy pro připojení akumulátoru.

Balancovací konektory: konektory pro připojení balancéru.

Poznámka: Nabíječka P10D má dva nezávislé nabíjecí kanály CH1 a CH2.

01

3. SPECIFIKACE

- Vstupní napětí: DC 11–18 V
- Max. nabíjecí výkon: 2×150 W
- Max. nabíjecí proud: 2×10 A
- Max. vybíjecí výkon: 2×10 W
- Podporované typy baterií: LiPo / LiFe / LiHV / NiMH / Pb
- Počet článků: LiPo / LiFe / LiHV: 1–6S, NiMH: 1–15 článků, Pb: 2–20 V
- Displej: LCD
- Provozní teplota: 0–40 °C
- Rozměry: 108 × 75 × 38 mm
- Hmotnost: 190 g

4. PODPOROVANÉ TYPY AKUMULÁTORŮ

Typ baterie	Počet článků	Nabíjecí proud	Vybíjecí proud
LiPo	1–6S	0,1–10,0 A	0,1–2,0 A
LiFe	1–6S	0,1–10,0 A	0,1–2,0 A
LiHV	1–6S	0,1–10,0 A	0,1–2,0 A
NiMH	1–15 článků	0,1–5,0 A	0,1–1,0 A
Pb (olověné)	2–20 V	0,1–5,0 A	0,1–1,0 A

Poznámka: Nabíječka při spuštění automaticky rozpozná počet článků LiPo / LiFe / LiHV baterie.

02

5. NÁVOD K POUŽITÍ


- Připojte nabíječku k napájení DC 11–18 V.
- Připojte baterii k příslušnému kanálu (CH1 nebo CH2). Dbejte na správnou polaritu (+ / –).
- Pro připojení LiPo / LiFe / LiHV baterie vždy připojte také balancovací konektor.
- Pomocí tlačítek nastavte požadovaný program, proud a další parametry.
- Stiskněte START/STOP pro spuštění nabíjení.

6. DISPLEJ



Napětí (V)	Nabíjecí proud (A)	Vložená kapacita (mAh)	Uplynulý čas
25.20 V	10.0 A	2200 mAh	30:00

Indikátor průběhu:




Udává aktuální průběh nabíjení. Po dokončení bude zobrazeno „FULL“ a zazní zvukový signál.

03

7. REŽIMY NABÍJENÍ / VYBÍJENÍ

- LiPo** LiPo: nabíjení LiPo / LiFe / LiHV baterií
- Pb** Pb: nabíjení olověných baterií
- Storage** Storage: nabíjení nebo vybíjení pro skladovací napětí

8. PRŮVODCE BALANCOVÁNÍM



Připojte balancovací konektor k baterii podle počtu článků.

Nabíječka bude každou buňku vyvažovat během nabíjení, aby bylo zajištěno stejné napětí na všech článcích a delší životnost baterie.

04

9. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nabíječku používejte pouze v suchém a dobře větraném prostředí.
- Nikdy nenechávejte nabíječku během provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte poškozené nebo nekvalitní baterie.
- Dbejte na správnou polaritu.
- Nezakrývejte nabíječku a neblokujte ventilaci.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte všechny kabely a konektory.
- Při jakémkoli abnormálním stavu (zápach, kouř, nadměrné teplo) okamžitě přestaňte nabíječku používat.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

05